

Herramientas para cables BT

# PINTEL4BT/1216-1000V



## Certificación

EN 60900:2012 - Acreditado  
ENEDIS

## Sección

BT Trabajos en tensión

## Función

Terreno  
Laboratorio  
Producción



## Plus producto

Soporte de cable oscilante para un mejor guiado  
Aislamiento de 1000V EN 60900:2012

## Capacidad

**Diámetro** 10 - 30 mm

**Profundidad de corte circular** 1,2 mm

**Profundidad de corte longitudinal** 1,6 mm

## Características

**Largo** 260 mm

**Ancho** 90 mm

**Alto** 80 mm

**Peso fuera de la caja** 0,66 Kg

**Embalaje** Cartón

## Alicates para pelar cables de alimentación con un aislamiento de 1000V

### UTILIZACIÓN

Los alicates PINTEL4BT/1216-1000V se utilizan para realizar un corte circular y longitudinal en la cubierta de un cable con tensión con el fin de retirarlo.

Todas las profundidades de corte están disponibles bajo pedido desde 0,5 mm hasta 5 mm. Profundidad máxima de corte para el cabezal de 3 posiciones: 3,5 mm.



### Opciones

SGM - Bolsa de grande modelo

### Piezas de recambio

MTLP4/16 - Cuchilla de repuesto para el corte longitudinal 1,6 mm / 0,063 in  
MTCP4/12 - Cuchilla de corte circular 1,2 mm (x3)

### Herramientas complementarias

PINTEL4BT/1216R1000V - Alicates pelacables aislado 1000V  
PINTEL4BT/1216 - Alicates pelacables BT

## ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables BT

# PINTEL4BT/1216-1000V



Referencia	Diámetro	Capacidad		Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte circular	Profundidad de corte longitudinal	Largo	Ancho	Alto	
PINTEL4BT/1216-1000V	10 - 30 mm	1,2 mm	1,6 mm	260 mm	90 mm	80 mm	cartón